

### GPIO Pin Descriptions :

<b>Detail</b>	<b>Connector Pin</b>	<b>Connector Pin</b>	<b>Detail</b>
<b>3V3</b>	1	2	<b>5V0</b>
<b>SDA1</b>	3	4	<b>5V0</b>
<b>SCL1</b>	5	6	<b>GND</b>
<b>GPIO4</b>	7	8	<b>TXD0</b>
<b>GND</b>	9	10	<b>RXD0</b>
<b>GPIO17</b>	11	12	<b>GPIO18</b>
<b>GPIO27</b>	13	14	<b>GND</b>
<b>GPIO22</b>	15	16	<b>GPIO23</b>
<b>3V3</b>	17	18	<b>GPIO24</b>
<b>SPIMOSI</b>	19	20	<b>GND</b>
<b>SPIMISO</b>	21	22	<b>GPIO25</b>
<b>SPISCLK</b>	23	24	<b>SPICE0</b>
<b>GND</b>	25	26	<b>SPICE1</b>
<b>ID_SD</b>	27	28	<b>ID_SC</b>
<b>GPIO5</b>	29	30	<b>GND</b>
<b>GPIO6</b>	31	32	<b>GPIO12</b>
<b>GPIO13</b>	33	34	<b>GND</b>
<b>GPIO19</b>	35	36	<b>GPIO16</b>
<b>GPIO26</b>	37	38	<b>GPIO20</b>
<b>GND</b>	39	40	<b>GPIO21</b>